

# 富士市交流センター 多目的ホール 関連資料

|           |                                    |                      |                                 |
|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 総客席数      | 402席                               | 前席(スライド移動観覧席)        | 156席                            |
|           |                                    | 後席(移動観覧席)            | 240席                            |
|           |                                    | 車椅子席                 | 6席                              |
| プロセニアム    | ①建築的開口                             | Pw 15.075m、Ph 7.0m   |                                 |
|           | ②ポータル開口                            | Pw 12.0m、Ph 6.15m    |                                 |
| 舞台・主舞台寸法  | 15.075m(12.0m) × 7.652m(5.725m)    |                      |                                 |
| 袖舞台寸法     | 上手 2.7m × 7.13m、下手 8.2m × 7.13m    |                      |                                 |
| スノコの高さ    | 10.145m                            |                      |                                 |
| 平土間空間の大きさ | (W) 15.075m × (D) 27.3m × (H) 7.0m |                      |                                 |
| 搬入口の大きさ   | 7.13m × 3.49m                      |                      |                                 |
| 荷物用EV     | 積載量(定員)                            | 2,000kg(1名)          |                                 |
|           | 出入口寸法                              | 2.0m(W) × 2.1m(H)    |                                 |
| 幕類昇降開閉機構  | 絞り緞帳                               | 速度 ~ 30 m/min        |                                 |
|           | 袖幕×1                               | 引紐開閉                 | 文字幕(1)併設                        |
|           | 引割幕×1                              | 引紐開閉                 | 文字幕(2)併設                        |
|           | スクリーン                              | 巻取式                  | (W) 5.08m × (H) 3.81m<br>ホワイト無孔 |
|           | Horizont ライト                       | 文字幕(3)併設             |                                 |
|           | Horizont 幕                         | 巻取式                  |                                 |
|           | 引割バック幕×1                           | 引紐開閉                 |                                 |
|           | 東西幕上手下手                            | 手引開閉                 | 3枚×2                            |
| 音響反射板     | 天井反射板(1)                           | 電動ワイヤドラム巻取式          |                                 |
|           | 天井反射板(2)(3)                        | 電動ワイヤドラム巻取式          |                                 |
|           | 天井反射板(4)                           | 電動ワイヤドラム巻取式          |                                 |
|           | 側面反射板(1)                           | 上手・下手手動旋回式           |                                 |
|           | 側面反射板(2)                           | 上手・下手手動旋回式           |                                 |
|           | 正面反射板                              | 固定式                  |                                 |
|           | 小扉の有無                              | 有 上手・下手              |                                 |
| 残響時間      | 幕時設営                               | 0.8 ~ 1.0秒/500Hz(満席) |                                 |
|           | 反射板設営                              | 1.0 ~ 1.3秒/500Hz(満席) |                                 |
| 控室        | 1                                  | 19m <sup>2</sup>     | 姿見(壁付)                          |
| 控室        | 2                                  | 20m <sup>2</sup>     | 姿見(壁付)                          |

舞 台 音 響

|               |                      |     |                           |
|---------------|----------------------|-----|---------------------------|
| 総 容 量         | 40kVA                |     |                           |
| 音 響 操 作 卓     | YAMAHA 製 MCL7-32     |     |                           |
| 舞台袖簡易操作卓(下手袖) | YAMAHA 製 DM1000 Ver2 |     |                           |
| プロセニアムスピーカー   | C                    | 1台  | (2WAY) MartinAudio F12    |
| サイドスピーカー      | L                    | 2台  | (2WAY) MartinAudio F12    |
|               | R                    | 2台  | (2WAY) MartinAudio F12    |
| シーリングスピーカー    |                      | 12台 | (2WAY) JBL                |
| ステージ移動スピーカー   |                      | 6台  | (2WAY) ElectroVoice Sx300 |

舞 台 照 明

|           |            |                      |  |
|-----------|------------|----------------------|--|
| 調 光 主 幹 盤 | 180 kVA    |                      |  |
| 調 光 操 作 卓 | 丸茂電機 製     |                      |  |
|           | 最大制御チャンネル数 | 1024ch               |  |
|           | 最大制御回路数    | 1024回路(DMX512×2系統)   |  |
|           | プリセットフェーダ数 | 60本×3段(180本×1段使用も可能) |  |
|           | サブマスタフェーダ数 | 30本                  |  |

舞 台 袖 操 作 盤 ( 下 手 袖 )

|                           |                 |                  |  |
|---------------------------|-----------------|------------------|--|
| 負 荷 回 路 数                 | 3kW 94回路        |                  |  |
| シーリングライト(1)               | 12回路            | C型20Aコンセント × 36ヶ |  |
|                           | 直2回路            | C型30Aコンセント × 2ヶ  |  |
|                           | (共通回路)          | 平行15Aコンセント × 4ヶ  |  |
| シーリングライト(2)               | 12回路            | C型20Aコンセント × 36ヶ |  |
|                           | 直2回路            | C型30Aコンセント × 2ヶ  |  |
|                           | (共通回路)          | 平行15Aコンセント × 4ヶ  |  |
| ボ ー ダ ー ラ イ ト             | 4回路(切替回路)       | C型20Aコンセント × 12ヶ |  |
| サ ス ペ ン シ ョ ン ラ イ ト       | 12回路            | C型20Aコンセント × 36ヶ |  |
|                           | 直2回路            | C型30Aコンセント × 2ヶ  |  |
|                           | (共通回路)          | 平行15Aコンセント × 4ヶ  |  |
| ア ッ パ ー ホ リ ゾ ン ト ラ イ ト   | 4回路             | C型20Aコンセント × 12ヶ |  |
|                           | 直2回路            | C型30Aコンセント × 2ヶ  |  |
|                           | (共通回路)          | 平行15Aコンセント × 4ヶ  |  |
| ロ ア ー ホ リ ゾ ン ト ラ イ ト     | 4回路             | C型30Aコンセント × 8ヶ  |  |
| フ ロ ン ト サ イ ド ラ イ ト       | 8回路(上手・下手)      | C型30Aコンセント × 8ヶ  |  |
|                           | 直2回路            | C型30Aコンセント × 2ヶ  |  |
|                           | (共通回路)          | 平行15Aコンセント × 4ヶ  |  |
| キ ャ ッ ト ウ ォ ー ク コ ン セ ン ト | 8回路(上手・下手FSと切替) | C型30Aコンセント × 8ヶ  |  |
|                           | 直2回路            | C型30Aコンセント × 2ヶ  |  |
|                           | (共通回路)          | 平行15Aコンセント × 4ヶ  |  |

|              |             |                 |
|--------------|-------------|-----------------|
| フォロースポットライト  | メタルハライド250W | 2台              |
| 客席コンセント      | 上手・下手       | C型30Aコンセント × 2ヶ |
| フロアコンセント(1)  | 上手・下手       | C型30Aコンセント × 3ヶ |
| フロアコンセント(2)  | 上手・下手       | C型30Aコンセント × 3ヶ |
| 持込照明機器電源盤    | 40kVA       | C型30Aコンセント × 4ヶ |
|              | 下手袖         | C型60Aコンセント × 2ヶ |
| DMXコンセントボックス | 上手・下手       | 直1.5kW×1回路      |
|              |             | 平行15Aコンセント × 4ヶ |
|              |             | DMX入力コネクタ × 2系統 |